

Product	EUD61NP-230 V	EUD61NPN - UC	EUD61M-UC	ELD61/12-36VDC	KLD61	EUD12NPN - UC	EUD12Z - UC	EUD12D - UC	LUD12- 230 V
									
EAN-Nummer	4010312108062	4010312107874	4010312107973	4010312109502	4010312109557	4010312107843	4010312107850	4010312109489	4010312107867
Vermogen min/max	20 - 400 W	0 - 400W	0 - 400 W	4 A	30W	0 - 400 W	0 - 400 W	0 - 400 W	0 - 400 W
Schakelspanning	230 V	230 V	230 V	12 - 36 VDC	12 - 36 VDC	230 V	230 V	230 V	230 V
Stuurspanning	230V	8..230 VUC (galvanisch gescheiden)	8..230 VUC	8..230VUC (galvanisch gescheiden)	8..230 VUC (galvanisch gescheiden)	8..230 VUC	8..230 VUC	8..230 VUC	Enkel met EUD12D-UC, EUD12Z-UC en SUD12 (1-10V-ingang)
Methode	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	PWM (Pulsbreedte- modulatie)	Constantstroom regeling	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding
RLC	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	LED tot 4 A	LED max 1000 mA	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W (met EUD12D resp. EUD12Z)
ESL	Nee	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Nee	Nee	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W (met EUD12D resp. EUD12Z)
230 V-LED	Nee	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Nee	Nee	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W (met EUD12D resp. EUD12Z)
Dimbare LED 12-36 V DC	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Beveiligd tegen overbelasting en te hoge temperatuur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beveiligd tegen kortsluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage/Afmetingen L x B x H	Inbouw, 45 x 55 x 18 mm	Inbouw, 45 x 55 x 18 mm	Inbouw, 45 x 55 x 18 mm	Inbouw, 45 x 55 x 18 mm	Inbouw, 45 x 55 x 33 mm	DIN-rail, 1 moduul	DIN-rail, 1 moduul	DIN-rail, 1 moduul	DIN-rail, 1 moduul
Bijzonderheden	Geen N aansluiting nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkeurs bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling. Kan tevens met normale lichtschakelaars bediend worden.	Een N aansluiting is nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkeurs bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling. Draaischakelaar voor dimbare ESL. Meerdere dimcurven voor 230 V LED lampen instelbaar.	Een N aansluiting is nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkeurs bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling.	Geschikt voor de secundaire zijde van de transformatoren voor LED-verlichting zoals bijvoorbeeld LED strips of LED downlights etc. Voor constantspannings LED 12-36 VDC. Kan met een of meerdere pulsdrukkeurs bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling.	Geschikt voor de secundaire zijde van de transformatoren voor LED-verlichting zoals bijvoorbeeld LED strips of LED downlights etc. Voor constantstroom LED 350 mA, 700 mA of 1000 mA (met jumper instelbaar). Kan met een of meerdere pulsdrukkeurs bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling.	Een N aansluiting is nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkeurs bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling. Draaischakelaar voor dimbare ESL. Meerdere dimcurven voor 230 V LED lampen instelbaar.	Een N aansluiting is nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkeurs bediend worden. Geschikt voor centrale besturing. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling. Draaischakelaar voor dimbare ESL. Het dimvermogen kan met LUD12 vermogenmodulen vergroot worden tot max. 3600 W/2200 W (aparte lichtlijnen/enkele lichtlijn).	Een N aansluiting is nodig. Met display. Kan met een of meerdere pulsdrukkeurs bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling. Het dimvermogen kan met LUD12 vermogenmodulen vergroot worden tot max. 3600 W/2200 W (aparte lichtlijnen/enkele lichtlijn).	Een N aansluiting is nodig. Aansturing d.m.v. EUD12D-UC resp. EUD12Z-UC. Dimvermogen vergroten aparte lichtlijnen 1.-8. LUD + elk tot 400 W (max. 3600 W) Dimvermogen vergroten een enkele lichtlijn 1.-9. LUD + elk tot 200 W (max. 2200 W) Digitale instellingen voor dimbare ESL en LED.