

brandmeldcentrales Salvena



6430 10



6430 11



6430 12



6430 13



6430 65



Technische kenmerken en aansluitschema (blz. 825)

Goedgekeurd door BOSEC

Gecertificeerd volgens de normen: EN 54 deel 2 en 4

Netspanning: 230 V~ + 10 % - 15 % - 50/60 Hz

Constance uitgangsspanning: 24 V~

Autonomie: 24 u of 72 u (naar gelang de batterij en configuratie) in waakstand + 30 min. alarm aan het einde van de autonome werking

Max. aantal manuele brandmelders/zone: 10

Max. aantal automatische brandmelders/zone: 30

Werkingssignaal mogelijk door externe drukknop (Salvena 4 en 8 zones)

Ruimte ter identificatie van de zones aan voorzijde (Salvena 2, 4 en 8 zones)

2 aanpasbare toegangscode (installateur/gebruiker)

Testmodus voor gebruik door één enkele persoon

Behuizingen in zelfdovend ABS

Gebruikstemperatuur: - 10 tot + 55 °C

Makkelijk te installeren, te gebruiken en te onderhouden

Verp.	Ref.	Salvena brandmeldcentrale 1 zone
1	6430 10	1 detectiezone 1 uitgang voor sirenes (of flitslichten) 210 mA (totaal) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „brand” (1 A - 24 V~) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „fout” (1 A - 24 V~) Batterij ref. 407 49 niet meegeleverd IP 33 - IK 07

Verp.	Ref.	Salvena brandmeldcentrale 2 zones
1	6430 11	2 detectiezones 2 uitgangen voor sirenes (of flitslichten) 450 mA (totaal) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „brand” (1 A - 24 V~) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „fout” (1 A - 24 V~) Uitgang sirenes nr. 2 met instelbare vertraging van 0 tot 10 min. Koppeling van de uitgang voor sirenes nr. 2 aan elke detectiezone via programmering (deze uitgang wordt standaard door de 2 zones aangestuurd) Dag-/nachtstand Batterij ref. 407 49 niet meegeleverd IP 33 - IK 07

Verp.	Ref.	Salvena brandmeldcentrale 4 zones
1	6430 12	4 detectiezones 2 uitgangen voor sirenes (of flitslichten) 750 mA (totaal) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „brand” (1 A - 24 V~) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „fout” (1 A - 24 V~) 1 potentiaalvrij hulpcontact 24 V - 1 A Uitgang voor sirenes nr. 2 en hulpcontacten met instelbare vertraging van 0 tot 10 min. Koppeling van het hulpcontact en/of de uitgang voor sirenes nr. 2 aan elke detectiezone via programmering (deze uitgangen worden standaard door de 4 zones aangestuurd) Weergave van de programmering op de voorkant Dag-/nachtstand Batterij ref. 407 49/53 niet meegeleverd IP 30 - IK 07

Verp.	Ref.	Salvena brandmeldcentrale 8 zones
1	6430 13	8 detectiezones 2 uitgangen voor sirenes (of flitslichten) 1,2 A (totaal) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „brand” (1 A - 24 V~) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „fout” (1 A - 24 V~) 4 potentiaalvrije hulpcontacten 24 V - 1 A Uitgang voor sirenes nr. 2 en hulpcontacten met instelbare vertraging van 0 tot 10 min. Koppeling van de hulpcontacten en de uitgang voor sirenes nr. 2 aan elke detectiezone via programmering (deze uitgangen worden standaard door de 8 zones aangestuurd) Weergave van de programmering op de voorkant Uitgang 24 V~ herinschak. of permanent (200 mA) Dag-/nachtstand Afstandsbediening van de dag-/nachtmodus Batterij ref. 407 49/53 niet meegeleverd IP 30 - IK 07

Verp.	Ref.	Herhaalbord
1	6430 65	Herhaalbord Duidelijke weergave op het LCD-scherm van de informatie van de brandmeldcentrale (Salvena 2 - 4 - 8 zones). Maximaal 3 herhaalborden per centrale

Verp.	Ref.	Batterijen ⁽¹⁾
1	407 49	Loodbatterij 12 V - 7 Ah
1	407 53	Loodbatterij 12 V - 12 Ah

Keuze van de batterijen⁽¹⁾

Ref. centrale	Autonomie 24 u	Autonomie 72 u
6430 10	-	407 49
6430 11	-	407 49
6430 12	407 49	407 53
6430 13	407 49	407 53

(1) De autonomie hangt af van uw configuratie (bij twijfel gelieve ons te raadplegen)