

De 1X serie brand- en evacuatiemeldpanelen hebben een zeer moderne state-of-the-art manier van configureren en programmeren. Dit voorziet in een zeer snelle installatie van kleine en middelgrote conventionele systemen. De kenmerken en het aantrekkelijk, hedendaags design passen in elk decor. De licht gebogen voorzijde geeft wat extra flair en de bediening is in opvallend zwart lexan uitgevoerd.

De 1X serie panelen wordt ondersteund met een volledige lijn van conventionele detectors en toebehoren. Verder biedt de snel-aan-de-slag-functionaliteit van de 1X serie veel mogelijkheden, wat gewaardeerd wordt door adviseurs, installateurs en eindgebruikers.

Technische gegevens

Aansluitspanning	110 Vac/60 Hz of 240 Vac/50 Hz
Tolerantie	+10% / -15%
Stroom verbruik (max)	3,15 A @ 110/< 1,5 A @ 240 Vac
Kabelspecificaties	3 x 1,5 mm ²
Accu	2 x 12V - 7.2 Ah of 12 Ah
Paneel spanning	4A @ 24 Vdc
Groepen	8
Uitgangsspanning	22 Vdc (18-24 Vdc)
Belasting (max)	65 mA
Kabelweerstand (max)	55 ohm
Kabelcapaciteit (max)	500 nF
Melders per groep (max)	32 (20 voor 700 serie)
Ingangen	2
Kabelweerstand (max)	100 ohm
Bewaakte uitgangen	4
Uitgangsspanning	-15 to +28 Vdc
Belasting (max)	500 mA
Niet bewaakte uitgangen	2
Belasting (max)	2A @ 30 Vdc
Extra voedingsuitgang	
Uitgangsspanning	24Vdc (21 tot 28 Vdc)
Belasting (max)	250 mA
Omgeving/milieu	
Opslagtemperatuur	-20 to +70°C
Bedrijfstemperatuur	-5 to +40°C
Relatieve vochtigheid (niet gecond.)	10 to 95%
IP waarde	IP30
Mechanisch	
Afmetingen	480 x 440 x 140 mm
Gewicht (zonder accu's)	3,9 kg
Kleur	RAL7035
Kabeldoorvoer (boven/beneden/achter)	Ø 20 mm - 20/2/26

Bestelinformatie

1X-F8-NL-01	Conventioneel brandmeldpaneel met alarmteller - 8 groepen
2010-1-RB	Conventioneel 1X-F Serie brandmeldpaneel toebehoren relais print - onbewaakt
2010-1-SB	Conventioneel 1X-F Serie brandmeldpaneel toebehoren relais print - bewaakt



- Modern ontwerp
- Standaard taal-/landinstelling
- Lijnbewaking op kortsluiten en verwijderen van melders
- Conform EN54 potentieel vrij relais voor algemeen storing en algemeen brand
- 2 ingangen voor sturing op afstand
- Extra 24Vdc hulpspanning met resetoptie
- Default instellingen met speciale functies als:
 - Conform EN54 bedieningsniveau voor gebruiker
 - Diagnose status via bedienpaneel
 - Onderhoud met 1 persoon
 - Bewaakte brandalarmuitgangen
 - Statusmelding vervuilde rookmelders
- Extra relais printen met bewaakte en onbewaakte uitgangen
- Snel-aan-de-slag configureren, installeren en programmeren