

TEXECOM télé-transmetteur vocal

Fiche technique



Le télé-transmetteur vocal TEXECOM est un appareil contrôlé par microprocesseur, qui permet d'envoyer des messages vocaux à un téléphone fixe ou à un GSM via une ligne téléphonique analogique standard.

Le télé-transmetteur dispose de 4 entrées d'alarme et chaque entrée envoie un message vocal à un ou plusieurs numéros de téléphone d'une liste pouvant contenir jusqu'à 8 numéros. Chaque numéro est appelé au maximum 10 fois.

Lorsqu'un appel est reçu, un accusé de réception peut être renvoyé au télé-transmetteur. Cet acquittement arrête complètement ou partiellement le cycle d'alarme. Le cycle d'alarme est également arrêté lorsque le code d'installateur est saisi ou lorsque le contract d'alarme, connecté à une entrée du télé-transmetteur, revient à l'état de repos.

Les messages sont enregistrés par un microphone intégré et peuvent être écoutés via le haut-parleur intégré. Grâce à ce microphone et à ce haut-parleur, l'utilisateur peut écouter et répondre à distance.

La programmation est pilotée par un menu et protégée par un code d'installation.

Le télé-transmetteur TEXECOM contient un journal de bord avec une liste des 64 dernières opérations et notifications.

Toutes les données sont stockées dans une mémoire non volatile afin qu'elles puissent être facilement modifiées après une panne de courant.

Option de sélection PULS-DTMF.

La langue (néerlandais-français-anglais) peut être réglée par le biais du clavier.

L'appareil fonctionne sur une alimentation de 12Vdc et est connecté à cet effet à la tension secondaire de la centrale pour la détection incendie.

DESCRIPTION	TEXECOM TÉLÉ-TRANSMETTEUR VOCAL
Code	700105
Agrément	CTR21
Ligne téléphonique	- Ligne extérieure directe analogique standard (la ligne téléphonique reste disponible pour d'autres fonctions) - Peut être connecté au PABX
Langue de l'écran	Configurable via le clavier: néerlandais-français-anglais
Dimensions (HxLxP)	115x140x30mm
Code installateur	4 chiffres (modifiable)
Tension d'alimentation	10 à 14Vdc
Consommation au repos	35mA
Consommation en activité	100mA
Nombre d'entrées	4 entrées réglables +Ve ou -Ve
PULS-DTMF	Réglable automatiquement
Nombre de sorties	2 sorties à collecteur ouvert (maximum 100mA par sortie) Réglable pour contrôle de la ligne téléphonique, cycle de transmission en cours, cycle de transmission à réussi et de transmission à échoué
Messages	- Seulement vocal - Nombre: maximum 4 - Durée: maximum 32 secondes par message
Numéros de téléphone	- Choix dans une liste de 8 numéros - Maximum 24 chiffres par numéro - Réglages par numéro: ° Nom du contact ° Seulement vocal ° Mode de confirmation (arrêtez d'appeler uniquement votre propre numéro ou arrêtez le cycle complet) ° Répétitions d'alarme (cycle d'alarme) réglables entre 1 et 9 ° Les numéros d'appel d'urgence sont interdits
Journal de bord	64 dernières notifications et opérations (FIFO)
Programmation	Enregistrement des messages vocaux via le microphone intégré
Détection de tonalité	Réglable
Variante	700114: TEXECOM télé-transmetteur avec convertisseur 12V en boîtier