

O-range® boîtiers pour parois creuses



O-range® boîtiers pour parois creuses

- pour l'installation de tubes et de câbles
- 4 possibilités de fixation par ouverture d'installation en cas de combinaison avec cloison de séparation
- un simple outil pour toutes les vis
- vis FX4 avec filetage rapide
- cloison de séparation avec logement de vis, isolement de circuits électriques
- Pour l'utilisation dans des ouvertures d'encastrement de Ø 67 mm et Ø 68 mm

Réf. d'article :	5011
EAN:	5412222354796
Pour épaisseurs de parois	7 - 40 mm
Profondeur	47 mm
Nombre d'ouvertures d'installation	1
Ouvertures enfonçables Ø 16 mm	2
Ouvertures enfonçables Ø 20 mm	2
XVB-F2 3 x 1,5 mm ²	2
XVB-F2 3 x 2,5 mm ²	2
XVB-F2 5 x 1,5 mm ²	2
Manchon de raccord par emb.	7
Sans halogène	
Emballage intérieur/envoi	25/250

La nouvelle génération O-range® boîtes pour parois creuses répond aux exigences d'une installation électrique actuelle. L'O-range® a été développée ensemble avec l'installateur électricien et vous offre de multiples avantages d'installation:

- Un montage simple et rapide grâce au gabarit de pose intégré
- Installation de l'appareil flexible sur quatre dômes de vis entièrement isolés
- Cloison de séparation pour l'isolement du circuit, permet également la fixation des appareils
- Toutes les vis sont Pozidriv pour montage avec un simple outil
- Entrées combinées spéciales pour tubes et câbles, à ouvrir sans outil
- Pour l'utilisation dans des ouvertures d'encastrement de Ø 67 mm et Ø 68 mm

