


RIF-1-BPT/2X21

Artikelnummer: 2900931



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900931>

Relaissokkel RIF-1..., voor miniatuurvermogensrelais met 1 of 2 wisselcontacten of contourgelijke solid-state-relais, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 733151
sales group	G331
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 282 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

afmetingen

breedte	16 mm
hoogte	96 mm
diepte met bevestigingsbeugel	75 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
--------------------------------	--

omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16
aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm

Algemeen

soort opmerking	aanwijzing voor de bediening
Opmerking	Insteekbrug FBS 2-6... voor de ingangszijde (A2) en insteekbrug FBS-2-8... voor de uitgangszijde (11/ 21)
nominale spanning U _N	250 V AC/DC
nominale stroom I _N	max. 13 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
kleur	grijs

Toelatingen



toelatingen

UL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0811972	ZB 15:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 15,2 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 15,1 mm
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 5,1 x 10,5 mm

bruggen

3030336	FBS 2-6	Steekbrug, aantal polen: 2, kleur: rood
3036932	FBS 2-6 BU	Steekbrug, aantal polen: 2, kleur: blauw
3032237	FBS 2-6 GY	Steekbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs
3030284	FBS 2-8	Steekbrug, aantal polen: 2, kleur: rood
3032567	FBS 2-8 BU	Steekbrug, aantal polen: 2, kleur: blauw
3032541	FBS 2-8 GY 7042	Steekbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs
3030349	FBS 5-6	Steekbrug, aantal polen: 5, kleur: rood
3030271	FBS 10-6	Steekbrug, aantal polen: 10, kleur: rood
3030365	FBS 20-6	Steekbrug, aantal polen: 20, kleur: rood
3032224	FBS 50-6	Steekbrug, aantal polen: 50, kleur: rood

montage

3022218	CLIPFIX 35	Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, met coderingsmogelijkheid, breedte: 9,5 mm, kleur: grijs
2900953	RIF-RH-1	Relaisbevestigingsbeugel, met uitwerpfunctie en opnamemogelijkheid voor coderingsmateriaal, geschikt voor relaisokkels RIF-1, voor 16 mm hoge miniatuurvermogensrelais en solid-state-relais

relais

2961257	REL-MR- 12DC/21-21	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 12 V DC
2961299	REL-MR- 12DC/21-21AU	Steekbaar miniatuurrelais, met meerlaagscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 12 V DC
2961309	REL-MR- 12DC/21HC	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning 12 V DC
2961532	REL-MR- 12DC/21HC AU	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen en hardverguld, 1 wisselcontact, ingangsspanning 12 V DC

2961435	REL-MR- 24AC/21-21	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 24 V AC
2987956	REL-MR- 24AC/21-21/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, ingangsspanning 24 V AC
2961464	REL-MR- 24AC/21-21AU	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact en hardverguld, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 24 V AC
2961406	REL-MR- 24AC/21HC	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V AC
2961503	REL-MR- 24AC/21HC AU	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen en hardverguld, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V AC
2987891	REL-MR- 24AC/21HC/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, ingangsspanning 24 V AC
2961192	REL-MR- 24DC/21-21	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 24 V DC
2987943	REL-MR- 24DC/21-21/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, vrijlooptiode, polariteit A1+, A2, ingangsspanning: 24 V DC
2961215	REL-MR- 24DC/21-21AU	Steekbaar miniatuurrelais, met meerlaagscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 24 V DC
2987985	REL-MR- 24DC/21-21AU/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met hardverguld meerlaagscontact, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, vrijlooptiode, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 24 V DC
2961312	REL-MR- 24DC/21HC	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V DC
2961545	REL-MR- 24DC/21HC AU	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen en hardverguld, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V DC
2987927	REL-MR- 24DC/21HC AU/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met hardverguld meerlaagscontact, 1 wisselcontact, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, vrijlooptiode, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 24 V DC
2987888	REL-MR- 24DC/21HC/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, vrijlooptiode, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 24 V DC
2834834	REL-MR- 48DC/21-21	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 48 V DC
2834847	REL-MR- 48DC/21-21AU	Steekbaar miniatuurrelais, met meerlaagscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 48 V DC
2834821	REL-MR- 48DC/21HC	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen, 1 wisselcontact, 48 V DC

2961273	REL-MR- 60DC/21-21	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 60 V DC
2961286	REL-MR- 60DC/21-21AU	Steekbaar miniatuurrelais, met meerlaagscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 60 V DC
2961325	REL-MR- 60DC/21HC	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen, 1 wisselcontact, 60 V DC
2961202	REL-MR-110DC/21-21	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 110 V DC
2961228	REL-MR-110DC/21-21AU	Steekbaar miniatuurrelais, met meerlaagscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 110 V DC
2961338	REL-MR-110DC/21HC	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning 110 V DC
2961561	REL-MR-110DC/21HC AU	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen en hardverguld, 1 wisselcontact, ingangsspanning 110 V DC
2961448	REL-MR-120AC/21-21	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 120 V AC
2987969	REL-MR-120AC/21-21/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, spoelspanning: 120 V AC
2961477	REL-MR-120AC/21-21AU	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact en hardverguld, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 120 V AC
2961419	REL-MR-120AC/21HC	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning 120 V AC
2961516	REL-MR-120AC/21HC AU	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen en hardverguld, 1 wisselcontact, ingangsspanning 120 V AC
2987901	REL-MR-120AC/21HC/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, ingangsspanning 120 V AC
2961451	REL-MR-230AC/21-21	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 230 V AC
2987972	REL-MR-230AC/21-21/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, spoelspanning: 230 V AC
2961480	REL-MR-230AC/21-21AU	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact en hardverguld, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 230 V AC
2987998	REL-MR-230AC/21-21AU/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met hardverguld meerlaagscontact, 2 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, spoelspanning 230 V AC
2961422	REL-MR-230AC/21HC	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning 230 V AC
2961529	REL-MR-230AC/21HC AU	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact voor hoge continue stromen en hardverguld, 1 wisselcontact, ingangsspanning 230 V AC

2987930	REL-MR-230AC/21HC AU/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met hardverguld meerlaagscontact, 1 wisselcontact, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, ingangsspanning: 230 V AC
2987914	REL-MR-230AC/21HC/MS	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, ingangsspanning 230 V AC

solid-state-relais

2982113	OPT- 5DC/ 24DC/ 5	Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, ingang: 5 V DC, uitgang: 3-33 V DC/5 A
2982168	OPT- 5DC/230AC/ 2	Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, ingang: 5 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 2 A
2982100	OPT-24DC/ 24DC/ 5	Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, ingang: 24 V DC, uitgang: 3-33 V DC/5 A
2982171	OPT-24DC/230AC/ 2	Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, ingang: 24 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 2 A
2982126	OPT-60DC/ 24DC/ 5	Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, ingang: 60 V DC, uitgang: 3-33 V DC/5 A
2982184	OPT-60DC/230AC/ 2	Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, ingang: 60 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 2 A

stekers/adapters

0201731	MPS-IH BK	Isolatiehuls, kleur: zwart
0201689	MPS-IH BU	Isolatiehuls, kleur: blauw
0201702	MPS-IH GN	Isolatiehuls, kleur: groen
0201728	MPS-IH GY	Isolatiehuls, kleur: grijs
0201676	MPS-IH RD	Isolatiehuls, kleur: rood
0201663	MPS-IH WH	Isolatiehuls, kleur: wit
0201692	MPS-IH YE	Isolatiehuls, kleur: geel
0201744	MPS-MT	Teststekers

uitbreidingen

2900941	RIF-LDP-110 DC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijlooptiode en gele led, polariteit: A1+, A2-, ingangsspanning: 110 V DC $\pm$ 20 %
2900939	RIF-LDP-12-24 DC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijlooptiode en gele led, polariteit: A1+, A2-, ingangsspanning: 12-24 V DC $\pm$ 20 %
2900940	RIF-LDP-48-60 DC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijlooptiode en gele led, polariteit: A1+, A2-, ingangsspanning: 48-60 V DC $\pm$ 20 %
2900942	RIF-LV-12-24 UC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangsspanning: 12-24 V AC/DC $\pm$ 20 %

2900944	RIF-LV-120-230 AC/110 DC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangsspanning: 120-230 V AC/110 V DC $\pm$ 20 %
2900943	RIF-LV-48-60 UC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangsspanning: 48-60 V AC/DC $\pm$ 20 %
2900949	RIF-RC-12-24 UC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met RC-circuit, ingangsspanning: 12-24 V AC/DC $\pm$ 20 %
2900951	RIF-RC-120-230 UC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met RC-circuit, ingangsspanning: 120-230 V AC/DC $\pm$ 20 %
2900950	RIF-RC-48-60 UC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met RC-circuit, ingangsspanning: 48-60 V AC/DC $\pm$ 20 %
2902647	RIF-T3-24UC	Insteekmoduul voor uitbreiding van een relaismoduul tot een tijdrelais, 3 tijdfuncties, 4 tijdbereiken voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, ingangsspanning: 24 V DC
2900945	RIF-V-12-24 UC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangsspanning: 12-24 V AC/DC $\pm$ 20 %
2900948	RIF-V-120-230 UC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangsspanning: 120-230 V AC/DC $\pm$ 20 %
2900947	RIF-V-48-60 UC	Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangsspanning: 48-60 V AC/DC $\pm$ 20 %

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden