



VEDO34FR

**CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
FRANS**



Centrale d'alarme série VEDO, boîtier mural en ABS antiflamme, avec alimentation à découpage 1,5A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 34 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 68 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 8 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuteries quotidiennes, 8 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 2 Safetouch, 2 Planux Manager/Mini Touch et 2 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm.


VEDO34FR

CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A FRANS

Totaal aantal ingangen	8 uitbreidbaar tot 34
Ingangen aan boord (n°)	8
Double-functie	Ja
Maximum aantal zones (met double-functie) (n°)	68
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	34
Aantal uitgangen (n°)	36
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal TC uitgangen op moederbord (n°)	2
Aantal partities (n°)	8
Aantal gebruikerscodes (n°)	32
Aantal installateurscodes (n°)	6
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2
Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	8
Aantal tijdslots (n°)	16
Aantal timers (n°)	8
Audioberichten - Text to Speech (n°)	32
Programmering centrale	USB, LAN
Keurmerken/certificeringen	EN50131 graad 2, Incert

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja


VEDO34FR
**CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
FRANS**

Beheer van het systeem via vocaal menu

Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

App	Vedo
Software	Safe Manager

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	275
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	75
Gewicht (g)	1700
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Type behuizing	ABS
Tamperbeveiliging	Si
Voeding (A)	1

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n°)	8
Aantal RFID lezers (n°)	8
Aantal Safekey keypads (n°)	8
Aantal Safetouch keypads (n°)	2
Aantal supervisor managers (n°)	2
Aantal draadloze uitbreidingen (n°)	2
Aantal PAL/IP modules (mm)	2
Aantal beheerde camera's (n°)	16

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule	Ja
GSM-module	Ja

**VEDO34FR****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
FRANS**

IP Module

Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning

100÷240

Stroom voorzien door de centrale

1500

Aantal aanwezige extra
voedingsuitgangen (n°)

2

Type batterij te voorzien

12V / 7Ah

**VEDO34FR****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
FRANS****VEDOVOICE****Kaart spraakberichten centrale VEDO**

Uitbreidingskaart voor spraakberichten met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee worden stembegeleidingsfuncties toegevoegd om de centrale en audioberichten op afstand te kunnen beheren (alarmberichten en technische berichten).

**VEDORF****DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER MOD. KUNSTSTOF BEHUIZING, SERIE C**

Module met draadloze zender/ontvanger serie C, voor VEDO centrales. Maakt het mogelijk om max. 32 detectoren, 8 sirenes en 32 draadloze afstandsbedieningen te gebruiken. Voor het beheer van tweerichtingscommunicatie met FSK-modulatie van 868 MHz en het controleren van de status van de draadloze modules en het batterijniveau. Geplaatst in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken. De module kan ook in de behuizingen art. 30002501, 30002502 en 30002503 worden geïnstalleerd. Afmetingen (B x H x D) 126 x 80 x 32 mm. UITSLUITEND COMPATIBEL MET "C" DETECTOREN.

**VEDOPROX****PROXIMITYLEZER VOOR VEDO CENTRALES**

Proximitylezer voor VEDO alarmcentrales, met aansluiting voor BUS. Voorzien van een signaleringsled in 4 kleuren (rood, groen, geel en blauw) voor weergave van de systeemstatus. Te gebruiken in combinatie met artikelen SK9050. Kan ingebouwd worden in alle reeksen schakelmateriaal met behulp van een standaard RJ45 keystone-adapter.

**VEDOISO****ISOLATORMODULE, KUNSTSTOF BEHUIZING**

Isolatormodule voor de SimpleSafe bus voor VEDO centrales. Voor bescherming tegen storingen en sabotage.

**VEDO34FR****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
FRANS****VEDOIP****Kaart voor IP-communicatie VEDO centrale**

Uitbreidingskaart voor communicatie via het ethernet-netwerk, met plug-inaansluiting voor VEDO centrales. Maakt het dankzij de geïntegreerde webserver mogelijk om op afstand te communiceren met de centrale (inschakelen, uitschakelen, beheer van zones en systeemconfiguratie), videobeelden te beheren (in combinatie met de interface art. 30001445) en de firmware van de centrale, keypads, proximitylezers en de modules met ingangen/uitgangen bij te werken.

**VEDOGSM****UITBREIDINGSKAART MET GSM-KIEZER VOOR VEDO CENTRALES**

Uitbreidingskaart voor GSM-kiezer met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee kunnen telefoonoproepen, SMS, MMS en e-mailberichten via het datanetwerk worden verzonden. In combinatie met de kaart voor spraakberichten art. 30001303 kan hiermee de centrale op afstand worden beheerd via SMS en stemcommunicatie.

**VEDOCCTV****HYBRIDE CCTV-MODULE**

Module voor modulatie en verzending van het videosignaal afkomstig van 8 camera's (4 analoge en 4 IP-camera's) voor VEDO-centrales. Te combineren met art. VEDOIP. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN-modules).

**VEDO34FR****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
FRANS****VEDO8180****MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF BEHUIZING**

Uitbreiding voor VEDO centrales, met 8 ingangen die vrij kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd of doublezone of als open-collector-uitgangen (max.100 mA). Geplaatst in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken. De module kan ook in de behuizingen art. 30002501, 30002502 en 30002503 worden geïnstalleerd. Afmetingen (B x H x D) 126 x 80 x 32 mm.

**VEDO34****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDINGSEENHEID 1,5A****PSU15****SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 14 VDC / 1,5A**

Switching voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 1.5 A. Afmetingen (B x H x D) 110 x 33 x 80 mm. Gecertificeerd EN50131-6 graad 2.

**VEDO34FR****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
FRANS****PCBVEDO34 KAART CENTRALE VEDO 34**

Kaart voor alarmcentrale uit de VEDO reeks. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, double-functie voor maximaal 68 zones, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd en als double-zone.

**BOXPLASTIC KUNSTSTOF OPBOUWBEHUIZING VOOR CENTRALES SERIE VEDO**

Opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS voor kaarten van centrales uit de VEDO reeks art.30001208, 30001234 en 30001268. Kleur wit RAL 9003. Biedt plaats aan een batterij van 7 Ah, een voedingseenheid art. 30076101 en max. 2 uitbreidingskaarten op bus. Afmetingen (B x H x D) 280 x 260 x 80 mm.