



VEDOTOUCH

CLAVIER SAFETOUCH AVEC LECT. PROX. POUR CENTRALES SÉRIE VEDO



Clavier SAFETOUCH écran tactile LCD 3,5'' et lecteur de proximité intégré pour le contrôle et la programmation des centrales d'alarme de la série VEDO, équipé de 3 entrées à programmation libre comme entrées NF, NO, simple, double, triple équilibrage et double ou comme sorties, et d'1 sortie relais. Procède au contrôle vidéo de l'alarme en affichant jusqu'à 4 images des caméras associées. Se monte sur un boîtier standard 3 modules. Dimensions 125x85 mm. Saillie du mur de 10 mm. Consommation 2W.



VEDOTOUCH

CLAVIER SAFETOUCH AVEC LECT. PROX. POUR CENTRALES SÉRIE VEDO

Clavier tactile (Keypad)	Oui
Lecteur de proximité	Intégré
Port Ethernet	Oui
Nombre de sorties (n°)	3
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Activation alarme	Oui

COMMUNICATION

Type de BUS de connexion	RS485
Terminaison BUS	À bord, il peut être activé
Ports RS485 half-duplex (n°)	1

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-15 ÷ 55
Hauteur (mm)	125
Largeur (mm)	85
Profondeur (mm)	29
Poids (g)	150

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption max. (W)	355
---------------------	-----