



VEDO34MFR

CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A FRANS



Centrale d'alarme série VEDO, boîtier métallique mural, avec alimentation à découpage 1,5A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 34 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 68 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 8 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuteries quotidiennes, 8 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 2 Safetouch, 2 Planux Manager/Mini Touch et 2 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 440 x 315 x 95 mm.


VEDO34MFR
CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A FRANS
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Totaal aantal ingangen	8 uitbreidbaar tot 34
Ingangen aan boord (n°)	8
Double-functie	Ja
Maximum aantal zones (met double-functie) (n°)	68
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	34
Aantal uitgangen (n°)	36
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal TC uitgangen op moederbord (n°)	2
Aantal partities (n°)	8
Aantal gebruikerscodes (n°)	32
Aantal installateurscodes (n°)	6
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2
Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	8
Aantal tijdslots (n°)	16
Aantal timers (n°)	8
Audioberichten - Text to Speech (n°)	32
Programmering centrale	USB, LAN
Keurmerken/certificeringen	EN50131 graad 2, Incert

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja



VEDO34MFR

CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A FRANS

COMMUNICATIE

Beheer van het systeem via vocaal menu	Ja
--	----

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

App	Vedo
Software	Safe Manager

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	445
Breedte (mm)	320
Diepte (mm)	90
Gewicht (g)	5500
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Behuizing	Metalen
Tamperbeveiliging	Si
Voeding (A)	1

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n°)	8
Aantal RFID lezers (n°)	8
Aantal Safekey keypads (n°)	8
Aantal Safetouch keypads (n°)	2
Aantal supervisor managers (n°)	2
Aantal draadloze uitbreidingen (n°)	2
Aantal PAL/IP modules (mm)	2
Aantal beheerde camera's (n°)	16

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule	Ja
GSM-module	Ja

**VEDO34MFR****CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A FRANS****UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS**

IP Module

Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning

100÷240

Stroom voorzien door de centrale

1500

Aantal aanwezige extra
voedingsuitgangen (n°)

2

Type batterij te voorzien

12V / 18Ah

**VEDO34MFR****CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A FRANS****ACCESSOIRES****PSU15****SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 14 VDC / 1,5A**

Switching voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 1.5 A. Afmetingen (B x H x D) 110 x 33 x 80 mm. Gecertificeerd EN50131-6 graad 2.

**PCBVEDO34FR KAART CENTRALE VEDO 34 FRANS**

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier mural en ABS antifleuve, avec alimentation à découpage 1,5A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 34 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 68 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 8 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuteries quotidiennes, 8 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 2 Safetouch, 2 Planux Manager/Mini Touch et 2 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm.

**BOXMETAL****METALEN OPBOUWBEHUIZING VOOR VEDO CENTRALES**

Metalen opbouwbehuizing, kleur wit, voor kaarten van VEDO centrales art. PCBVEDO10NL, PCBVEDO34NL en PCBVEDO68NL. Biedt plaats aan batterijen van 7 Ah of 18 Ah, voedingen art. PSU15 of PSU50, 2 uitbreidingskaarten op bus, tamperbeveiliging tegen lostrekken en openen. Afmetingen (B x H x D) 315 x 440 x 100 mm. Gecertificeerd EN50131 graad 2.