

**43CPC008NL****ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 8 ZONES,NL**

De ERACLE 8 ZONE is een conventionele brandalarmcentrale geschikt voor maximaal 32 detectoren of handbrandmelders per zonegroep. Voorzien van een robuuste kunststof behuizing en op het frontpaneel bevinden zich alle signaleringen en commando's, overeenkomstig de vereisten van de geldende normen. Signaleringen voor elke alarm- of storingszone. Algemene signaleringen voor brandalarm, storing, defecte/uitgeschakelde sirenes, verbruggingen, test, netspanning. Commando's voor zoemer stil, sirene stil, in-/uitschakelingen, test, reset en geluidsalarm. EOL impedantie voor continue controle van de zonegroepen. Looptest Toegangs niveaus beveiligd door middel van beveiligingssleutel. Programmeerbare detectiemodus met bevestiging. Programmeerbare activeringsvertraging sirene. Uit te breiden met 8 relais-module art. 43ECR032. Accu voor secundaire voeding 1x 12 VDC / 7 Ah. Gecertificeerd volgens EN 54-2 en EN 54-4.


43CPC008NL
ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 8 ZONES,NL
FUNCTIES

Beheer door paneelrepeater	Ja
Aantal relais (met uitbreiding)	8 (con art. 43ECR032)
Activeringsvertraging van de sirenes	1 ÷ 10 minuten
Detectie met bevestiging (dubbele actie)	Ja
Directe zone	programmeerbare

HARDWARE-SPECIFICATIES

Comelit detectoren en handbrandmelders per zone (max) (n°)	32
Gecontroleerde uitgangen	2 (0,3A max elk)
Aantal brandrelais	1 (3A@24VDC)
Aantal storingsrelais	1 (3A@24VDC)

ALGEMENE GEGEVENS

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (% RH max)	(93 ± 3)% @ 40°C
Opslagtemperatuur (°C)	-20 ÷ 60
Certificeringsnorm	EN54-2, EN54-4
Behuizing	Kunststof
Gewicht zonder accu (g)	2400
Beschermingsniveau 2	Mechanische sleutel
Meldingen	Led
Maximale doorsnede aansluitkabels (mm ²) (mm)	1 ÷ 2.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Drempelwaarden voor alarmzones (mA)	10 ÷ 110
Verbruik netvoeding (mA)	50
Max. verbruik aangesloten toestellen met geladen accu (A)	0.7

**43CPC008NL****ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 8 ZONES,NL****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Uitgangen sirenecircuit	0.5A@24VDC, zekering 0.5A (PTC)
Voeding en drempelwaarden van de kortsluitingszones	>110
Voedingsspanning en zonedrempels normaal bedrijf (mA)	2 ÷ 10
Relaisuitgangen STORING en ALARMrelais	3A@120 VAC, 3A@60 VDC



43CPC008NL

ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 8 ZONES,NL

ACCESSOIRES



43ECZ020 UITBREIDINGSMODULE 4 ZONES VOOR ERACLE 16

Uitbreidingsmodule met 4 zones voor ERACLE 16. Het is mogelijk om maximaal 32 toestellen per zone aan te sluiten. Verbruik in stand-by 130mA. Verbruik in alarmstatus 330mA. Afmetingen 57x81mm. Gewicht 200g.