

**43CPC004NL****ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 4 ZONES,NL**

De ERACLE 4 ZONE is een conventionele brandalarmcentrale geschikt voor maximaal 32 detectoren of handbrandmelders per zonegroep. Voorzien van een robuuste kunststof behuizing en op het frontpaneel bevinden zich alle signaleringen en commando's, overeenkomstig de vereisten van de geldende normen. Signaleringen voor elke alarm- of storingszone. Algemene signaleringen voor brandalarm, storing, defecte/uitgeschakelde sirenes, verbruggingen, test, netspanning. Commando's voor zoemer stil, sirene stil, in-/uitschakelingen, test, reset en geluidsalarm. EOL impedantie voor continue controle van de zonegroepen. Looptest Toegangs niveaus beveiligd door middel van beveiligingssleutel. Accu voor secundaire voeding 1x 12 VDC / 7 Ah. Gecertificeerd volgens EN 54-2 en EN 54-4.


43CPC004NL
ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 4 ZONES,NL
HARDWARE-SPECIFICATIES

Comelit detectoren en handbrandmelders per zone (max) (n°)	32
Gecontroleerde uitgangen	2 (0,3A max elk)

ALGEMENE GEGEVENS

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (% RH max)	(93 ± 3)% @ 40°C
Opslagtemperatuur (°C)	-20 ÷ 60
Certificeringsnorm	EN54-2, EN54-4, CE 1293-CPD-0173
Behuizing	Kunststof
Gewicht zonder accu (g)	2400
Beschermingsniveau 2	Mechanische sleutel
Meldingen	Led

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Drempelwaarden voor alarmzones (mA)	10 ÷ 110
Verbruik netvoeding (mA)	50
Max. verbruik aangesloten toestellen met geladen accu (A)	0.7
Uitgangen sirenecircuit	0.5A@24VDC, zekering 0.5A (PTC)
Voeding en drempelwaarden van de kortsluitingszones	>110
Voedingsspanning en zonedrempels normaal bedrijf (mA)	2 ÷ 10
Relaisuitgangen STORING en ALARMrelais	3A@120 VAC, 3A@60 VDC