

**43CPC016NL****ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 8-16 ZONES, NL**

De ERACLE 8+8 ZONE (8 standaard en 8 met 2 x art. 43ECZ020) is een conventionele brandalarmcentrale geschikt voor maximaal 32 detectoren of handbrandmelders per zonegroep. Voorzien van een robuuste kunststof behuizing en op het frontpaneel bevinden zich alle signaleringen en commando's, overeenkomstig de vereisten van de geldende normen. Signaleringen voor elke alarm- of storingszone. Algemene signaleringen voor brandalarm, storing, defecte/uitgeschakelde sirenes, verbruggingen, test, netspanning. Commando's voor zoemer stil, sirene stil, in-/uitschakelingen, test, reset en geluidsalarm. EOL impedantie voor continue controle van de zonegroepen. Looptest Toegangs niveaus beveiligd door middel van beveiligingssleutel. Programmeerbare detectiemodus met bevestiging. Programmeerbare activeringsvertraging sirene. Uit te breiden met 8 relais-module art. 43ECR032. Accu voor secundaire voeding 1x 12 VDC / 7 Ah. Gecertificeerd volgens EN 54-2 en EN 54-4.


43CPC016NL
ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 8-16 ZONES, NL
FUNCTIES

Beheer door paneelrepeater	Ja
Aantal relais (met uitbreiding)	8 (con art. 43ECR032)
Activeringsvertraging van de sirenes	1 ÷ 10 minuten
Detectie met bevestiging (dubbele actie)	Ja
Directe zone	programmeerbare
Aantal uitbreidingen met 4 zones	2 (2 x art. 43ECZ020 max)
Aantal uitbreidingen 4 sirenes	1 (met artikel 43ECS020)

HARDWARE-SPECIFICATIES

Aantal beschikbare detectiezones	8 uit te breiden tot 16
Comelit detectoren en handbrandmelders per zone (max) (n°)	32

ALGEMENE GEGEVENS

Afmetingen (BxHxD - mm)	441x331x80mm
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (% RH max)	(93 ± 3)% @ 40°C
Opslagtemperatuur (°C)	-20 ÷ 60
Certificeringsnorm	EN54-2, EN54-4
Behuizing	Kunststof
Afmetingen van de kunststof afdekking (BxHxD - mm)	444x461x45mm
Gewicht zonder accu (g)	4000
Beschermingsniveau 2	Mechanische sleutel
Meldingen	Led
Maximale doorsnede aansluitkabels (mm ²) (mm)	1 ÷ 2.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoofdvoeding	230VAC ± 10% (fuse 2A)
--------------	------------------------



43CPC016NL

ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 8-16 ZONES, NL

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Back-upvoeding (batterijen niet meegeleverd)	1x 12VDC, 18Ah, 4.5A-zekering
Drempelwaarden voor alarmzones (mA)	10 ÷ 110
Verbruik netvoeding (mA)	50
Max. verbruik aangesloten toestellen met geladen accu (A)	0.7
Voeding en drempelwaarden van de kortsluitingszones	>110
Voedingsspanning en zonedrempels normaal bedrijf (mA)	2 ÷ 10

**43CPC016NL****ERACLE CONVENT. BRANDBEVEIL.CENTR, 8-16 ZONES, NL**
ACCESSOIRES**43ECZ020 UITBREIDINGSMODULE 4 ZONES VOOR ERACLE 16**

Uitbreidingsmodule met 4 zones voor ERACLE 16. Het is mogelijk om maximaal 32 toestellen per zone aan te sluiten. Verbruik in stand-by 130mA. Verbruik in alarmstatus 330mA. Afmetingen 57x81mm. Gewicht 200g.

**43ECS020 UITBREIDINGSMODULE 4 SIRENES VOOR ERACLE 16**

Uitbreidingsmodule met 4 sirenelijnen voor ERACLE 16. Verbruik in alarmstatus 150mA. Temperatuurbereik 0°C to +40°C. Gewicht 200g. Afmetingen 57x81mm

**43LEC000 GEBEURTENISSENREG. VOOR ERACLE 16**

Gebeurtenissenlogboek voor ERACLE16. Aantal geheugengebeurtenissen 510. Nominale spanning 24VDC. Verbruik in stand-by 25mA. Verbruik met ingeschakelde achtergrondverlichting: 55mA ±2mA. Maximum verbruik geactiveerde achtergrondverlichting en relaisuitgang: 76mA ±2mA. Afmetingen: 125x66mm.