



43CPC016NL

CENT. SÉC. INCENDIE ERACLE NORM. 8-16 ZONES, NL

FONCTIONS

Management by panel repeater	Oui
Nombre de relais (avec extension)	8 (con art. 43ECR032)
Retard sur l'activation des sirènes	1 ÷ 10 minutes
Détection avec confirmation (double action)	Oui
Zone instantanée	Programmable
Nombre d'extensions à 4 zones	2 (2 x art. 43ECZ020 max)
Nombre d'extensions 4 sirènes	1 (avec art. 43ECS020)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Nombre de zones de détection disponibles	8 extensible à 16
Détecteurs et Boutons Comelit par zone (maxi) (n°)	32

DONNÉES GÉNÉRALES

Dimensions (L x H x P - mm)	441x331x80mm
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de service (% RH max)	(93 ± 3)% @ 40°C
Température de stockage (°C)	-20 ÷ 60
Critères de certification	EN54-2, EN54-4
Boîtier	Plastique
Dimensions de l'enjoliveur en plastique (LxHxP - mm)	444x461x45mm
Poids sans batterie (g)	4000
Protection Niv. 2	Clé mécanique
Notifications	Led
Section maxi des câbles de connexion (mm ²) (mm)	1 ÷ 2.5

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

**43CPC016NL****CENT. SÉC. INCENDIE ERACLE NORM. 8-16 ZONES, NL**

Alimentation principale	230VAC ± 10% (fuse 2A)
Alimentation de sauvegarde (batteries non fournies)	1x fusible 12A, 18Ah, 4.5A
Seuils des zones d'alarme (mA)	10 ÷ 110
Absorption de réseau (mA)	50
Absorp. max dispositifs connectés, batterie chargée (A)	0.7
Alimentation et Seuils des zones court-circuit	>110
Tension d'alimentation et Seuils zones Modalité normale (mA)	2 ÷ 10



43CPC016NL

CENT. SÉC. INCENDIE ERACLE NORM. 8-16 ZONES, NL

ACCESSOIRES



43ECZ020 MODULE D'EXTENSION 4 ZONES POUR ERACLE 16

Module expansion 4 zones pour ERACLE 16. Il est possible de relier à chaque zone jusqu'à 32 dispositifs. Consommation en mode veille 130 mA. Consommation en alarme 330 mA. Dimensions 57x81 mm. Poids 200 g.



43ECS020 MODULE D'EXTENSION 4 SIRÈNES POUR ERACLE 16

Module expansion 4 lignes sondeur pour ERACLE 16. Consommation en alarme 150 mA. Température de service de 0°C à +40°C. Poids 200 g. Dimensions 57x81 mm.



43LEC000 LOG ÉVÈNEMENTS POUR ERACLE 16

Journal des événements pour Eracle 16. Nombre d'événements en mémoire 510. Tension nominale 24 VDC. Consommation en mode veille 25 mA. Consommation avec rétroéclairage activé: 55mA ±2mA. Consommation maximale avec rétroéclairage activé et sortie relais: 76mA ±2mA. Dimensions: 125x66 mm.