**43PAE020**

# BOUTON ALARME MANUEL NORMALISÉ IP67

Poste intérieur audio mains libres série Mini avec phonie full-duplex et système d'amplification par induction magnétique intégré(Boucle Magnétique). Permet de régler le volume du haut-parleur et de la sonnerie personnalisable avec choix de plusieurs mélodies. Équipé de 5 touches sensitives pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'actionneur, l'appel au standard et la coupure sonnerie, et de leds de signalisation de l'état d'ouverture de la porte. Gère l'appel porte palière. Équipé des 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. Montage en saillie. Le poste audio peut être utilisé sur les installations à 2 fils Simplebus2 avec mixer art. 4888/C, Simplebus2 avec alimentation art. 1210 ou kits qui utilisent l'alimentation art. 1209. Équipé de la borne de dérivation art. 1214/2C. Dimensions 105x105x20 mm.

**43PAE020**

# BOUTON ALARME MANUEL NORMALISÉ IP67

## CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

| | |
|---|---|
| Type d'élément cassable | Réinitialisable |
| Matière | ABS |
| Serre-câbles | Inclus |

## DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Dimensions | 114x114x80 |
| Poids (g) | 262 |
| Critères de certification | EN54-11 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Humidité de service (% RH max) | (93 ± 3)% @ 40°C |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 60 |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Consommation de courant en état d'alarme | 23@15V / 38@24V / 48@30V |
| Tension de fonctionnement | 9 30 (12 24 nominal) |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.