



HUB32LCD

CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP



La centrale d'anti-intrusion sans fil Secur Hub vous permet de surveiller jusqu'à 32 zones sans fil. Le nombre total de zones peut aller jusqu'à 96 si les entrées auxiliaires des contacts magnétiques sont utilisées. La HUB32LCD offre des interfaces Wi-Fi et LAN intégrées, des modules 2G et 3G en option, une programmation via USB, LAN et Cloud. Elle peut gérer jusqu'à 32 utilisateurs différents et 32 radiocommandes bidirectionnelles. La centrale est fournie avec deux supports inclus : un support saillie classique et un support saillie réhaussé qui permet l'entrée latérale des câbles. Une base de table en option étend encore la flexibilité de positionnement de la centrale. La HUB32LCD est équipée d'un clavier Capsense rétro-éclairé avec la possibilité de l'éteindre complètement lorsque le système est au repos. Un haut-parleur et un microphone intégrés permettent une communication audio bidirectionnelle entre un téléphone et les environnements surveillés. Deux sorties et deux entrées câblées sont équipées et disponibles.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN PLUS
powered by light building





HUB32LCD

CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Bidirectionnelle, BeaconPlus
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 869.95
Portée (mètres en plein air) (m)	1500
Nombre zones radio gérées (n°)	32
Nombre zones filaires gérées (n°)	2
Sorties radio (n°)	32
Sorties filaires	2
Surveillance des capteurs	Oui, réglable
Nombre maxi radiocommande (n°)	32
Codes d'utilisateur (n°)	32
Codes installateur (n°)	2
Écran	LCD, 16 caractères, 2 lignes
Vérification vidéo	Oui
Méthode d'insertion	Totale, Partielle 1, Partielle 2
Temporisateur (secs)	16
Programmes d'insertion (n°)	16
Macro (n°)	10
Technologie du clavier	Capsense
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Caméras en direct	16 (visualisation depuis l'application Comelit), @ 5fps, 384 kbps, HD
Enregistrement caméras IP	4 caméras @ 5fps, 384 kbps, HD
Sirène d'intérieur	Haut-parleur intégré (2 WATT)

COMMUNICATION

Canal TCP-IP	Oui
Port de programmation	Mini USB, TCP (LAN) RJ45
Protocoles de rapport	Vocal, SMS, e-mail, CID, SIA, SIAIP, CID IP, SIA SMS, CID SMS, APP



HUB32LCD

CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP

COMMUNICATION

Guide vocal	Oui, local
Canal GSM/GPRS/3G	Module 2G ou 3G
Carte SIM	Micro-SIM (non comprise)
Wi-Fi	Intégré
Fonction Point d'accès	Oui
Audio bidirectionnel	Oui
Menu vocal	Oui
Module audio	Oui
Événements audio personnalisables	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Application	Comelit (iOS, Android)
Logiciel	HUB manager (Windows)
Assistant d'installation à bord	Oui
Número máximo de aplicaciones	8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Dimensions (L x H x P)	150 x 230 x 31mm
Poids avec batterie (kg)	0.63
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
Type de montage	Support mural (fourni, bornier intégré), base de table (en option)
Étrier supplémentaire pour entrée de câbles latérale	Comprise
Notation Anti-vandalisme (code IK)	IK06

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Sorties de l'alimentation auxiliaires à bord	1
Caractéristiques sortie alimentation à bord	13.8VDC / 50mA



HUB32LCD

CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Batterie incluse	3.6VDC / 4250 mAh
Caractéristiques sorties câblées	Open Collector, 12VDC / 100mA
Alimentation	90÷240VAC / 50÷60Hz



HUB32LCD

CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP

ACCESSOIRES



HUBDESK BASE DE TABLE POUR CENTRALES HUB

L'étrier HUBDESK permet l'installation de la centrale d'alarme HUB32LCD sur un support horizontal tel qu'une étagère ou une table. Câble d'alimentation non compris.