



RF4KEY

TÉLÉCOMMANDE 4 TOUCHES, SÉRIE 2



RF4KEY est une radiocommande bidirectionnelle haute performances entièrement configurable. Il permet l'affichage de l'état du système et des retours relatifs aux commandes envoyées à la centrale. RF4KEY a une excellente portée radio et est équipée d'une fonction de verrouillage des touches.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN PLUS
powered by Light Building

**RF4KEY****TÉLÉCOMMANDE 4 TOUCHES, SÉRIE 2****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Technologie sans fil | Protocole bidirectionnel |
| Bande fréquences radio (MHz) | 868.05 ÷ 869.95 |
| Nombre touches | 4, configurable |
| Modulation | GFSK |
| Portée TX (mètres en plein air) (m) | 600 |
| Fonction de verrouillage des touches | Oui |
| Marques/Certifications | Immunité CEM EN50130-4 |
| LED | Bicolore rouge/vert |

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Matériaux de construction | Plastique |
| Coloris | Noir |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 50 |
| Hauteur (mm) | 66 |
| Largeur (mm) | 35 |
| Profondeur (mm) | 12 |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|-----------------------------|------------|
| Batterie incluse | Si |
| Contrôle niveau batterie | Oui |
| Seuil de basse tension (V) | 2.6 |
| Nombre et type de batteries | 1 x CR2450 |